

ASUS TUF B450M-PLUS GAMING AMD B450 Zócalo AM4 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1560-M0EAY0

Nombre del producto : TUF B450M-PLUS GAMING

ASUS TUF B450M-PLUS GAMING. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: AMD Athlon, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Tipo de ranuras de memoria: DIMM, Canales de memoria: Doble canal. Niveles RAID: 0, 1, 10. Soporte para proceso paralelo: CrossFireX, Máxima resolución: 4096 x 2160 Pixeles. Versión HDMI: 2.0b



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Puerto de ratón PS/2	1
Procesador compatible *	AMD Athlon, AMD Ryzen 2000 Series, AMD Ryzen 3000 Series	Número de puertos HDMI *	1
Máx.número de procesador SMP	1	Versión HDMI	2.0b
Memoria		Cantidad de puertos DVI-D *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Conexión	
Número de ranuras de memoria *	4	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,3000,3200 MHz	Conexión de redes	✓
Memoria sin buffer	✓	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	AMD B450
Niveles RAID	0, 1, 10	Chip de sonido	Realtek ALC887-VD2
Gráficos		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Soporte para proceso paralelo *	CrossFireX	Componente para *	PC
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Factor de forma *	micro ATX
Interno I/O		Familia del chipset *	AMD
USB 2.0, conectores *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		
Número de conectores SATA III *	6		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conector de audio en panel frontal	✓	PCI Express x1 (Gen 2.x) ranuras	1
Conector de panel delantero	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Número de ranuras M.2 (M)	1
Número de conectores de poder EATX	1	BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	2	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Número de conectores COM	1	Versión ACPI	6.1
Conector eléctrico de 12 V	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	3.1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Datos logísticos	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
		Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	244 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA
		Manual de usuario	✓
		Controladores incluidos	✓



4718017817615

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.