



MSI B550-A PRO placa base AMD B550 Zócalo AM4 ATX

Marca : MSI

Código del producto: B550-A PRO

Nombre del producto : B550-A PRO



MSI B550-A PRO. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen 3000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Soporte para proceso paralelo: 2-Way CrossFireX, Memoria máxima de adaptador de gráficos: 16000 MB, Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek 8111H



| Procesador | | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
|--|---|--|------------------|
| Fabricante de procesador * | AMD | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 2 |
| Socket de procesador * | Zócalo AM4 | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 |
| Procesador compatible * | AMD Ryzen 3000 Series | Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) * | 1 |
| Máx.número de procesador SMP | 1 | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos * | 1 |
| Memoria | | Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| tipos de memoria compatibles * | DDR4-SDRAM | Número de puertos HDMI * | 1 |
| Número de ranuras de memoria * | 4 | Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Tipo de ranuras de memoria | DIMM | Conexión | |
| Canales de memoria | Doble canal | Ethernet | ✓ |
| Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC | Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4800 MHz | Controlador LAN | Realtek 8111H |
| Memoria interna máxima * | 128 GB | Wifi * | ✗ |
| Reguladores del almacenaje | | Características | |
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD | Chipset * | AMD B550 |
| Interfaces de disco de almacenamiento soportados * | SATA III | Chip de sonido | Realtek ALC892 |
| Niveles RAID | 0, 1, 10 | Canales de salida de audio * | 7.1 canales |
| Gráficos | | Color del producto | Negro |
| Memoria máxima de adaptador de gráficos | 16000 MB | Componente para * | PC |
| Soporte para proceso paralelo * | 2-Way CrossFireX | Factor de forma * | ATX |
| Adaptador gráfico incorporado | ✗ | Familia del chipset * | AMD |
| Máxima resolución | 4096 x 2160 Píxeles | Número de orificios de montaje | 9 |
| Interno I/O | | Ranuras de expansión | |
| USB 2.0, conectores * | 2 | PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 2 |
| Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) * | 1 | PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras | 1 |
| Número de conectores SATA III * | 6 | Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Conector de audio en panel frontal | ✓ | Número de ranuras M.2 (M) | 2 |
| Conector de potencia ATX (24 pines) | ✓ | | |
| Conector de ventilador CPU | ✓ | | |

| Interno I/O | | BIOS | |
|---|---|--|----------|
| Número de conectores a ventilador de chasis | 6 | Jumper Clear CMOS | ✓ |
| Conector de instrucción a chasis | ✓ | Datos logísticos | |
| Conector TPM | ✓ | Código de Sistema de Armomización (SA) | 84733020 |
| Conector eléctrico de 12 V | ✓ | Peso y dimensiones | |
| Conector para tiras LED RGB | ✓ | Ancho | 305 mm |
| Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | | Profundidad | 244 mm |
| Cantidad de puertos USB 2.0 * | 4 | Altura | 65 mm |
| | | Contenido del embalaje | |
| | | Cables incluidos | SATA |
| | | Controladores incluidos | ✓ |
| | | Otras características | |
| | | Peso | 1 kg |



0824142219362



824142219362



4719072733667

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.