

## ASUS TUF Gaming B550-PLUS AMD B550 Zócalo AM4 ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB14G0-M0EAY0

Nombre del producto : TUF Gaming B550-PLUS

ASUS TUF Gaming B550-PLUS. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen 3000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA, Niveles RAID: 0, 1, 10. Soporte para proceso paralelo: 2-Way CrossFireX. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8125B



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 3000 Series	Puerto de ratón PS/2	1
Máx.número de procesador SMP	1	Número de puertos HDMI *	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM4	Cantidad de DisplayPorts	1
<b>Memoria</b>		Puerto de salida S/PDIF	✓
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	<b>Conexión</b>	
Número de ranuras de memoria *	4	Ethernet	✓
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Canales de memoria	Doble canal	Controlador LAN	Realtek RTL8125B
Compatibilidad de ECC	ECC	Wifi *	✗
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz	<b>Características</b>	
Memoria interna máxima *	128 GB	Chipset *	AMD B550
<b>Reguladores del almacenaje</b>		Chip de sonido	Realtek ALC S1200A
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Niveles RAID	0, 1, 10	Componente para *	Nettop
<b>Gráficos</b>		Factor de forma *	ATX
Soporte para proceso paralelo *	2-Way CrossFireX	Familia del chipset *	AMD
<b>Interno I/O</b>		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64
USB 2.0, conectores *	2	<b>Ranuras de expansión</b>	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	3
Número de conectores SATA III *	6		
Número de conectores SATA	4		
Conector de audio en panel frontal	✓		

<b>Interno I/O</b>		<b>Ranuras de expansión</b>	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Conector de ventilador CPU	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	<b>BIOS</b>	
Conector TPM	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
		BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
		Jumper Clear CMOS	✓
<b>Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)</b>		<b>Datos logísticos</b>	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	<b>Peso y dimensiones</b>	
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	68 mm
		<b>Contenido del embalaje</b>	
		Cables incluidos	SATA
		Controladores incluidos	✓
		<b>Otras características</b>	
		Peso	945 g



4718017749435



0192876749432



192876749432

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.