

ASUS PRIME A520M-K AMD A520 Zócalo AM4 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1500-M0EAY0

Nombre del producto : PRIME A520M-K



ASUS PRIME A520M-K. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Conector USB: USB tipo A. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek RTL8111H

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Procesador compatible *	AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM4	Puerto de ratón PS/2	1
Memoria		Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Número de puertos HDMI *	1
Número de ranuras de memoria *	2	Versión HDMI	2.1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Salidas para auriculares	3
Canales de memoria	Doble canal	Micrófono, jack de entrada	✓
Compatibilidad de ECC	ECC	Conector USB	USB tipo A
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866 MHz	Conexión	
Memoria interna máxima *	64 GB	Ethernet	✓
Memoria sin buffer	✓	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Reguladores del almacenaje		Controlador LAN	Realtek RTL8111H
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Conexión de redes	✓
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Wifi *	✗
Número de unidades de almacenamiento compatibles	5	Características	
Compatibilidad con RAID	✓	Chipset *	AMD A520
Niveles RAID	0, 1, 10	Chip de sonido	Realtek ALC887 / Realtek ALC897
Gráficos		Canales de salida de audio *	7.1 canales
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Componente para *	PC
Interno I/O		Factor de forma *	micro ATX
USB 2.0, conectores *	2	Familia del chipset *	AMD
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras de expansión	
S/PDIF, conector de salida	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Conector de audio en panel frontal	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Número de ranuras M.2 (M)	1
Número de conectores de poder EATX	2		

Interno I/O		BIOS	
Conector de ventilador CPU	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	1	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Número de conectores COM	1	Jumper Clear CMOS	✓
Conector TPM	✓	Datos logísticos	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
		Peso y dimensiones	
		Ancho	226 mm
		Profundidad	221 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA



4718017826921

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.