



## MSI A520M PRO placa base AMD A520 Zócalo AM4 micro ATX

Marca : MSI

Código del producto: A520M PRO

Nombre del producto : A520M PRO

MSI A520M PRO. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4, Procesador compatible: AMD Ryzen 3000 Series. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: PCI Express 3.0, SATA, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Máxima resolución: 4096 x 2160 Píxeles. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Controlador LAN: Realtek 8111H



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Cantidad de puertos USB 2.0 *	2
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4
Procesador compatible *	AMD Ryzen 3000 Series	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Máx.número de procesador SMP	1	Puerto de ratón PS/2	1
<b>Memoria</b>		Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Número de puertos HDMI *	1
Número de ranuras de memoria *	2	Cantidad de DisplayPorts	1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Micrófono, jack de entrada	✓
Canales de memoria	Doble canal	<b>Conexión</b>	
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Ethernet	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4466 MHz	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Memoria interna máxima *	64 GB	Controlador LAN	Realtek 8111H
Memoria sin buffer	✗	Wifi *	✗
<b>Reguladores del almacenaje</b>		<b>Características</b>	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Chipset *	AMD A520
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	PCI Express 3.0, SATA	Chip de sonido	Realtek ALC892
Niveles RAID	0, 1, 10	Canales de salida de audio *	7.1 canales
<b>Gráficos</b>		Componente para *	PC
Máxima resolución	4096 x 2160 Píxeles	Factor de forma *	micro ATX
<b>Interno I/O</b>		Familia del chipset *	AMD
USB 2.0, conectores *	2	Alimentación	ATX
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	Número de orificios de montaje	6
Número de conectores SATA III *	4	<b>Ranuras de expansión</b>	
Cantidad total de conectores SATA	4	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	2
Conector de audio en panel frontal	✓	Ranuras x16 PCI Express	1
Conector de panel delantero	✓	Número de ranuras M.2 (M)	1
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓		
Conector de ventilador CPU	✓		

Interno I/O		Datos logísticos	
Número de conectores a ventilador de chasis	1	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Conector de instrusión a chasis	✓	<b>Peso y dimensiones</b>	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	210 mm
		Altura	65 mm
		<b>Otras características</b>	
		Peso	698 g



4719072755492



0824142226063



824142226063

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.