


ASUS PRIME H610M-D D4 Intel H610 LGA 1700 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1A00-M0EAY0

Nombre del producto : PRIME H610M-D D4



ASUS PRIME H610M-D D4. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: Intel

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	Intel	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Socket de procesador *	LGA 1700	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Procesador compatible *	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold	Puerto de ratón PS/2	1
Máx.número de procesador SMP	1	Cantidad de puertos VGA (D-Sub) *	1
Memoria		Número de puertos HDMI *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Versión HDMI	2.1
Número de ranuras de memoria *	2	Salidas para auriculares	1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Micrófono, jack de entrada	✓
Canales de memoria	Doble canal	Conexión	
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Ethernet	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Memoria interna máxima *	64 GB	Wifi *	✗
Memoria sin buffer	✓	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	Intel H610
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA	Componente para *	PC
Gráficos		Factor de forma *	micro ATX
Número de pantallas soportadas	2	Familia del chipset *	Intel
Interno I/O		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
USB 2.0, conectores *	1	Ranuras de expansión	
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Número de conectores SATA III *	4	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
S/PDIF, conector de salida	✓	Número de ranuras M.2 (M)	1
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS	
		Tipos de BIOS *	UEFI AMI
		BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s

Interno I/O		Datos logísticos	
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Conector de ventilador CPU	✓	Peso y dimensiones	
Número de conectores a ventilador de chasis	1	Ancho	234 mm
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Profundidad	203 mm
Número de conectores COM	1	Altura	51 mm
Conector TPM	✓	Contenido del embalaje	
Conector eléctrico de 12 V	✓	Cables incluidos	SATA
Conector para tiras LED RGB	✓	Controladores incluidos	✓
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Otras características	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	4	Peso	842 g



4711081540489

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.