


## ASUS PRIME B550M-K ARGB AMD B550 Zócalo AM4 micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1GCO-M0EAY0

Nombre del producto : PRIME B550M-K ARGB

ASUS PRIME B550M-K ARGB. Fabricante de procesador: AMD, Socket de procesador: Zócalo AM4. tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 10. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: AMD



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Número de puertos HDMI *	1
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Versión HDMI	2.1
<b>Memoria</b>		Cantidad de DisplayPorts	1
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Versión de DisplayPort	1.4
Número de ranuras de memoria *	2	Salidas para auriculares	1
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Entrada de línea	✓
Canales de memoria	Doble canal	Micrófono, jack de entrada	✓
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4600,4866,5100 MHz	<b>Conexión</b>	
Memoria interna máxima *	64 GB	Ethernet	✓
Memoria sin buffer	✓	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
<b>Reguladores del almacenaje</b>		Conexión de redes	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	<b>Características</b>	
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2	Chipset *	AMD B550
Compatibilidad con RAID	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Niveles RAID	0, 1, 10	Componente para *	PC
<b>Interno I/O</b>		Factor de forma *	micro ATX
USB 2.0, conectores *	2	Familia del chipset *	AMD
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
Número de conectores SATA III *	4	<b>Ranuras de expansión</b>	
S/PDIF, conector de salida	✓	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	1
Conector de audio en panel frontal	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	1
Conector de panel delantero	✓	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Número de ranuras M.2 (M)	2
Conector de ventilador CPU	✓	<b>BIOS</b>	
Número de conectores a ventilador de chasis	2	Tipos de BIOS *	EFI AMI
Número de conectores COM	1	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Conector TPM	✓	Jumper Clear CMOS	✓
Conector eléctrico de 12 V	✓	<b>Empaquetado</b>	
Conector para tiras LED RGB	✓		

<b>Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)</b>		<b>Empaquetado</b>	
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Ancho del paquete	260 mm
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Profundidad del paquete	270 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Altura del paquete	515 mm
Puerto de ratón PS/2	1	Peso del paquete	960 g
		<b>Peso y dimensiones</b>	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	221 mm
		Altura	36,5 mm
		<b>Contenido del embalaje</b>	
		Cables incluidos	SATA
		<b>Otras características</b>	
		Peso	460 g



4711387316030

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.