



ASUS PRIME H810M-E-CSM Intel H810 LGA 1851 (Socket V1) micro ATX

Marca : ASUS

Código del producto: 90MB1N20-M0EAYC

Nombre del producto : PRIME H810M-E-CSM

ASUS PRIME H810M-E-CSM. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1851 (Socket V1), Procesador compatible: Intel Core Ultra (Series 2). tipos de memoria compatibles: DDR5-SDRAM, Memoria interna máxima: 128 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD. Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet. Componente para: PC, Factor de forma: micro ATX, Familia del chipset: Intel



Procesador		Interno I/O	
Fabricante de procesador *	Intel	Número de conectores para tiras LED RGB	3
Socket de procesador *	LGA 1851 (Socket V1)	Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Procesador compatible *	Intel Core Ultra (Series 2)	Cantidad de puertos USB 2.0 *	4
Sockets de procesador soportados	LGA 1851	Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Memoria		Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Número de puertos HDMI *	1
Número de ranuras de memoria *	2	Cantidad de DisplayPorts	2
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Conexión	
Canales de memoria	Doble canal	Ethernet	✓
Compatibilidad de ECC	No-ECC	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Memoria interna máxima *	128 GB	Wifi *	✗
Memoria sin buffer	✓	Características	
Reguladores del almacenaje		Chipset *	Intel H810
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Componente para *	PC
Número de HDDs soportados	4	Factor de forma *	micro ATX
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	Familia del chipset *	Intel
Gráficos		Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Ranuras de expansión	
Interno I/O		Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x)	1
USB 2.0, conectores *	1	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Número de ranuras M.2 (M)	2
Número de conectores SATA III *	4	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	2280
S/PDIF, conector de salida	✓		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Conector de audio en panel frontal	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	2280
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Conector de ventilador CPU	✓	BIOS	
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Número de conectores a ventilador de chasis	2	BIOS, tamaño de memoria	256 MB/s
Conector de instrucción a chasis	✓	Empaquetado	
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Ancho del paquete	270 mm
Número de conectores COM	1	Profundidad del paquete	263 mm
Conector TPM	✓	Altura del paquete	51,5 mm
Conector eléctrico de 12 V	✓	Peso del paquete	747 g
Conector para tiras LED RGB	✓	Peso y dimensiones	
		Ancho	244 mm
		Profundidad	222 mm
		Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	SATA



4711636188203

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.